



выключатель-разъединитель 3LD3, Iu 32 A главный выключатель, 3-пол. расчетная рабочая мощность при AC-23A, при 400 В, 11,5 кВт для установки в распред. щиты базовый выключатель привод с поворотной рукояткой, цвет: красный/желтый с доп. контактами 1 НЗ+1 НО

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Выключатель нагрузки-разъединитель 3LD
исполнение изделия	кнопка аварийного останова
исполнение индикатора для индикации коммутационного положения "ручной режим"	1 ON - 0 OFF
тип выключателя	Установка в распределительном шкафу
конструкция исполнительного механизма	Ручка
цвет исполнительного механизма	красный
исполнение рукоятки	Привод перекидного рычага, красно-желтый
исполнение коммутационного привода электропривод	Нет
Общие технические данные	
число полюсов	3
число полюсов примечание	3
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	100 000
коммутационная износостойкость	
• при AC-23 A при 690 В	6 000
частота коммутации макс.	50 1/h
степень загрязнения	3
напряжение	
напряжение развязки расчетное значение	690 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	6 kV
рабочее напряжение	
• при переменном токе расчетное значение	690 V
рабочая частота расчетное значение	
• мин.	50 Hz
• макс.	60 Hz
класс защиты	
степень защиты IP	IP40
степень защиты IP с лицевой стороны	IP40
рассеивание	
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	1,8 W
Главная цепь	
рабочий ток	
• при AC-21 при 690 В расчетное значение	32 A
• при AC-21 A при 240 В расчетное значение	32 A
• при AC-21 A при 400 В расчетное значение	32 A
• при AC-21 A при 440 В расчетное значение	32 A

<ul style="list-style-type: none"> <li>• при AC-23 A при 400 В расчетное значение рабочей мощности</li> </ul>	22 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при AC-23 A при 240 В расчетное значение</li> </ul>	6 kW
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при AC-23 A при 400 В расчетное значение</li> </ul>	12 kW
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при AC-23 A при 440 В расчетное значение</li> </ul>	11,5 kW
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при AC-23 A при 690 В расчетное значение</li> </ul>	12 kW
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при AC-3 при 240 В расчетное значение</li> </ul>	5,5 kW
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при AC-3 при 400 В расчетное значение</li> </ul>	10 kW
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при AC-3 при 690 В расчетное значение</li> </ul>	9,5 kW

#### Вспомогательный контур

число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
рабочее напряжение вспомогательных контактов при переменном токе макс.	500 V
ток длительной нагрузки вспомогательного контакта расчетное значение	10 A
напряжение развязки вспомогательного выключателя расчетное значение	500 V

#### пригодность

пригодность к использованию	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• главный выключатель</li> </ul>	Да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• выключатель-разъединитель</li> </ul>	Да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• аварийный выключатель</li> </ul>	Да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• защитный выключатель</li> </ul>	Да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ремонтный выключатель</li> </ul>	Да

#### Подробнее

особая характеристика изделия	Блокировка в нулевом положении
характеристика изделия блокировка в положении ВЫКЛ.	Да

#### принадлежности

дополнение изделия опциональный	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• электропривод</li> </ul>	Нет
<ul style="list-style-type: none"> <li>• расцепитель напряжения</li> </ul>	Нет
число подключаемых размыкающих контактов для вспомогательных контактов навесной макс.	2
число подключаемых замыкающих контактов для вспомогательных контактов навесной макс.	4
число подключаемых переключающих контактов для вспомогательных контактов навесной макс.	0
число навесных замков с дужкой макс.	2
толщина дуги замка навесных замков с дужкой	4 ... 6 mm

#### короткое замыкание

условный ток короткого замыкания при защите предохранителем со стороны сети	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 440 В с помощью предохранителя gG расчетное значение</li> </ul>	10 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 690 В с помощью предохранителя gG расчетное значение</li> </ul>	6 kA
ном. ток предохранителя при замкнутом переключателе	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс.</li> </ul>	4,5 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 440 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс.</li> </ul>	4,5 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 690 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс. допустимо</li> </ul>	5 kA
значение I2t при замкнутом переключателе	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс.</li> </ul>	9 kA2.s
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 440 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс.</li> </ul>	9 kA2.s
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 690 В при комбинации выключатель +</li> </ul>	9 kA2.s

<p>предохранитель gG макс.</p> <p>исполнение плавкой вставки предохранителя</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для защиты от коротких замыканий главной цепи требуется</li> <li>• для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется</li> </ul> <p>рабочий ток предвключенного предохранителя расчетное значение</p>	<p>предохранитель gL/gG: 40 A</p> <p>предохранитель gL/gG: 10 A</p> <p>32 A</p>
<b>по словам UL</b>	
<p>рабочий ток при переменном токе согласно UL 508/UL 60947-4-1 ном. значение</p> <p>рабочее напряжение при переменном токе при 50/60 Гц согласно UL 508/UL 60947-4-1 расчетное значение</p> <p>активная мощность <math>[P]</math> при переменном токе при 480 В согласно UL 508/UL 60947-4-1 расчетное значение</p> <p>активная мощность <math>[P]</math> при переменном токе при 600 В согласно UL 508/UL 60947-4-1 расчетное значение</p> <p>кратковременно выдерживаемый ток (SCCR) при 600 В согласно UL 508/UL 60947-4-1</p> <p>ток длительной нагрузки предвключенного предохранителя согласно UL расчетное значение</p> <p>тип предохранителя согласно UL</p>	<p>32 A</p> <p>600 V</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>5 kA</p> <p>50 A</p> <p>RK5</p>
<b>СВЯЗИ</b>	
<p>номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода однопроводной</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• макс.</li> <li>• мин.</li> </ul> <p>вид подключаемых сечений проводов для медного провода</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• однопроводной</li> <li>• тонкожильный с заделкой концов кабеля</li> <li>• многопроводной</li> </ul> <p>вид подключаемых сечений проводов для вспомогательных контактов</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• однопроводной</li> <li>• тонкожильный с заделкой концов кабеля</li> <li>• многопроводной</li> </ul> <p>исполнение разъема питания</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для главной цепи</li> <li>• для вспомогательных контактов</li> </ul>	<p>6</p> <p>14</p> <p>1 x (2,5...16 мм<sup>2</sup>)</p> <p>1 x (2,5...16 мм<sup>2</sup>)</p> <p>1 x (2,5...16 мм<sup>2</sup>)</p> <p>2x (0,75 ... 2,5 мм<sup>2</sup>), 1x 4 мм<sup>2</sup></p> <p>2x (0,75 ... 1,5 мм<sup>2</sup>), 1x 2,5 мм<sup>2</sup></p> <p>2 x (0,75 – 2,5 мм<sup>2</sup>), 1 x 4 мм<sup>2</sup></p> <p>рамная клемма</p> <p>Рамочные клеммы</p>
<b>Механическая конструкция</b>	
<p>высота</p> <p>ширина</p> <p>глубина</p> <p>тип устройства</p> <p>вид креплений</p> <p>вид креплений</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• фронтальный монтаж с креплением в 4 отверстия</li> <li>• фронтальный монтаж с центральным креплением</li> <li>• шинный монтаж</li> </ul> <p>масса нетто</p>	<p>60 mm</p> <p>47 mm</p> <p>77 mm</p> <p>жесткий монтаж</p> <p>Установочный прибор, неподвижный монтаж</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Да</p> <p>200 g</p>
<b>условия окружающей среды</b>	
<p>окружающая температура при эксплуатации</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul> <p>окружающая температура при хранении</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>	<p>-25 °C</p> <p>55 °C</p> <p>-25 °C</p> <p>55 °C</p>
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>



[Confirmation](#)



EG-Konf.

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3LD3230-1TK13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3LD3230-1TK13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD3230-1TK13](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD3230-1TK13)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





