



Рисунок аналогичен

Коммут. дроссель для преобразователя тока; фазы: 1;
UN1 (В): 230; Ithмакс. 1 (А)/ F1(Гц): 20/50; I LN (А): 18; UK
(%): 2; LN(МН): 0,637; ТА/кл. изол.: 40/В; IP00;
подключение: винтовое/с плоским вставным штекером;
EN 61558-2-20 >Дроссель<

Общие технические данные		
наименование изделия		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
число фаз		1
тип напряжения		перем. ток
рабочее напряжение расчетное значение	V	230
рабочая частота расчетное значение	Hz	50
• — рабочий ток при переменном токе расчетное значение — ток при переменном токе макс. • ток при постоянном токе расчетное значение	A	18
	A	20
	A	24,5
	A	24,5
индуктивность расчетное значение	H	0,00064
относительное индуктивное падение напряжения при расчетных значениях тока, напряжения и частоты	%	2
мощность потерь \[Вт], обмотка	W	8,62
мощность потерь \[Вт], железный сердечник	W	11
Данные по механике		
исполнение разъема питания для главной цепи		винтовое- / плоское соединение
ширина	m	0,067
высота	m	0,089
глубина	m	0,085
Условия окружающей среды		
тепловой класс согласно МЭК 60085		B
окружающая температура расчетное значение	°C	40
степень защиты IP		IP00
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
other		

[Confirmation](#)

Дополнительная информация	
Информация об упаковке	
Информация об упаковке	
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)	
https://www.siemens.com/ic10	

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4EM4700-8CB00>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EM4700-8CB00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EM4700-8CB00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EM4700-8CB00&lang=en

последнее изменение:

12.02.2021 