



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты с прорезью, 2 x NH3, In: 1000 A, gR, Un AC: 690 В, фронт. индикат.

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	SITOR плавкая вставка
исполнение изделия	С ножевыми контактами с отверстиями
исполнение индикатора рабочего состояния	Лобовой индикатор рабочего состояния
исполнение плавкой вставки предохранителя	Параллельный полупроводниковый предохранитель SITOR, исполнение NH
Общие технические данные	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	2 x NH3
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gR
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток
рабочее напряжение при переменном токе согласно UL расчетное значение	690 V
напряжение питания	
напряжение питания при переменном токе расчетное значение	690 V
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	100 kA
рассеивание	
мощность потерь [Вт]	138 W
мощность потерь [Вт] - при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс - макс.	138 W 138 W
Механическая конструкция	
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	2 475 g
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации - мин. - макс.	-20 °C 50 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Дополнительная информация**Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NB3350-1KK26>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NB3350-1KK26>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NB3350-1KK26**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

