

## Лист тех. данных

4EM4900-5CB00



Рисунок аналогичен

Коммут. дроссель для преобразователя тока; фазы: 1; UN1 (B): 230; Ith макс. 1 (A)/ F1(Гц): 15/50; I LN (A): 13,5; UK (%): 4; LN(MH): 1,87; TA/кл. изол.: 40/B; IP00; подключение: винтовое/с плоским вставным штекером; EN 61558-2-20 >Дроссель<

### Общие технические данные

наименование изделия		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
число фаз	V	1
тип напряжения		перем. ток
рабочее напряжение расчетное значение	V	230
рабочая частота расчетное значение	Hz	50
●		
— рабочий ток при переменном токе расчетное значение	A	13,5
— ток при переменном токе макс.	A	15
● ток при постоянном токе расчетное значение	A	18,3
индуктивность расчетное значение	H	0,0019
относительное индуктивное падение напряжения при расчетных значениях тока, напряжения и частоты	%	4
мощность потерь \[Вт\], обмотка	W	12,1
мощность потерь \[Вт\], железный сердечник	W	20,4

### Данные по механике

исполнение разъема питания для главной цепи	m	винтовое- / плоское соединение
ширина	m	0,085
высота	m	0,103
глубина	m	0,108

### Условия окружающей среды

тепловой класс согласно МЭК 60085	°C	B
окружающая температура расчетное значение		40
степень защиты IP		IP00

### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

other

[Confirmation](#)

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4EM4900-5CB00>

**Онлайн-генератор Cax**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EM4900-5CB00>

**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EM4900-5CB00>

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4EM4900-5CB00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EM4900-5CB00&lang=en)

**последнее изменение:**

12.02.2021 