



выключатель-разъединитель с предохранителем, 400А, типоразм. 4, 3-пол. для предохранителей NH разм. 1 и 2 боковой привод, правый базовое устройство без рукоятки плоский контакт

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	выключатель-разъединитель с предохранителями 3KF
исполнение изделия	Выключатель нагрузки с предохранителями 3KF
вариант изделия	3KF NH
конструкция исполнительного механизма	без
исполнение рукоятки	без
направление управляющего рычага	Справа
исполнение коммутационного привода электропривод	Нет
число полюсов	3
типоразмер разделительной накладки	2 и 1
типоразмер выключателя-разъединителя	4
типоразмер плавких вставок предохранителей	NH1, NH2
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	8 000
коммутационная износостойкость	
• при AC-23 A при 440 В	3 000
• при AC-23 A при 690 В	2 000
• при DC-23 A при 440 В	1 000
значение I2t	
• при замкнутом переключателе для комбинации выключатель + предохранитель при 500 В макс.	1 205 000 A²·s
• при замкнутом переключателе для комбинации выключатель + предохранитель при 400 В макс.	1 205 000 A²·s
• при замкнутом переключателе при 690 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс.	1 300 000 A²·s
• предохранителя при 500 В макс. допустимо	2 150 000 A²·s
• предохранителя gG при 690 В макс. допустимо	2 600 000 A²·s
• предохранителя aM при 690 В макс. допустимо	2 600 000 A²·s
положение коммутационного привода	справа
система предохранителей	предохранитель NH
категория перенапряжения	IV
рабочее напряжение при расположении токопроводящих дорожек в ряд	
• при степени загрязнения 2 при постоянном токе расчетное значение	440/3
• при степени загрязнения 3 при постоянном токе расчетное значение	440/3
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	12 kV
напряжение питания	
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение макс.	690 V

класс защиты	
степень защиты IP	IP00
степень защиты IP	
• при замкнутом переключателе с накладкой или крышкой кабельного наконечника	IP20
• с лицевой стороны	IP00
рассеивание	
мощность потерь [Вт]	
• при расчетном обычном тепловом токе на каждый полюс	26 W
• при расчетном обычном тепловом токе на каждое устройство	78 W
• при расчетном обычном тепловом токе без предохранителя на каждый полюс	26 W
• при расчетном обычном тепловом токе без предохранителя на каждое устройство	78 W
• при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	26 W
• предохранителя на каждый предохранитель макс.	34 W
Главная цепь	
рабочая мощность при AC-23 A при 500 В расчетное значение	280 kW
рабочий ток расчетное значение	400 A
Вспомогательный контур	
число подключенных размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число подключенных замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число подключенных переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	8
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	8
пригодность к использованию	
• главный выключатель	Да
• выключатель-разъединитель	Да
• аварийный выключатель	Да
• защитный выключатель	Да
• ремонтный выключатель	Да
компонент изделия	
• расцепитель напряжения	Нет
• расцепитель мин. напряжения	Нет
• расцепитель мин. напряжения с опережающим контактом	Нет
характеристика изделия пломбируемый	Да
дополнение изделия вспомогательный выключатель	Да
дополнение изделия опциональный	
• запираемость	Да
• электропривод	Нет
• контроль предохранителей	Да
функция изделия	
• контроль предохранителей	Нет
• контроль защиты от перенапряжения	Нет
короткое замыкание	
включающая способность при коротком замыкании (I _{cm}) для выключателя-разъединителя при AC 690 В/DC 440 В без плавкой вставки расчетное значение мин.	24 kA
условный ток короткого замыкания при защите предохранителем со стороны сети	
• при 500 В с помощью предохранителя gG	100 kA
расчетное значение	

- при 690 В с помощью предохранителя gG
расчетное значение

100 kA

СВЯЗИ

расположение разъема питания для главной цепи
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме

- мин.
- макс.

вид подключаемых сечений проводов для
алюминиевого провода многопроводной с кабельным наконечником

вид подключаемых сечений проводов

- для медного шинпровода

вид подключаемых сечений проводов для медного провода

- многопроводной с кабельным наконечником согласно DIN 46234
- многопроводной с кабельным наконечником согласно DIN 46235

исполнение разъема питания для главной цепи

сверху и снизу

30 N·m

44 N·m

1x (6 ... 240 мм²), 2x (6 ... 150 мм²)

1 x (30 x 10 мм²)

1x (6 ... 240 мм²), 2x (6 ... 150 мм²)

1x (16 ... 185 мм²), 2x (16 ... 150 мм²)

плоское соединение

Механическая конструкция

высота

215 mm

ширина

304,5 mm

глубина

206,5 mm

вид креплений

крепление на полу

вид креплений

- фронтальный монтаж с креплением в 4 отверстия
- фронтальный монтаж с центральным креплением
- шинный монтаж

Нет

Нет

Нет

монтажное положение

любой

масса нетто

6 200 g

условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации

- мин.
- макс.

-25 °C

70 °C

окружающая температура при хранении

- мин.
- макс.

-50 °C

80 °C

General Product Approval

Declaration of
Conformity

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Declaration of
Conformity

Marine / Shipping

other

Environment



EG-Konf.



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KF4340-4RF11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KF4340-4RF11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KF4340-4RF11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





