



контактор, AC-3 51 A, 22 кВт/ 400 В 2 НО + 2 НЗ, 20-33 В AC/DC 20–33 В, вкл. варистор, 3-пол., типоразмер S2, винтовые клеммы несъемный дополнительный контакт

| | |
|---|-----------------------------|
| торговая марка изделия | SIRIUS |
| наименование изделия | Силовой контактор |
| наименование типа изделия | 3RT2 |
| Общие технические данные | |
| типоразмер контактора | S2 |
| дополнение изделия | |
| • функциональный модуль связи | Нет |
| • вспомогательный выключатель | Нет |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока | |
| • при переменном токе в теплом рабочем состоянии | 12 W |
| • при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 4 W |
| • без тока нагрузки типичный | 2 W |
| напряжение развязки | |
| • главной цепи при степени загрязнения 3 расчетное значение | 690 V |
| • вспомогательной цепи при степени загрязнения 3 расчетное значение | 690 V |
| выдерживаемое импульсное напряжение | |
| • главной цепи расчетное значение | 6 kV |
| • вспомогательной цепи расчетное значение | 6 kV |
| макс. допустимое напряжение для безопасного разъединения между катушкой и главными контактами согласно EN 60947-1 | 400 V |
| ударопрочность при прямоугольном импульсе | |
| • при переменном токе | 6,1 g / 5 мс, 3,7 g / 10 мс |
| • при постоянном токе | 6,1 g / 5 мс, 3,7 g / 10 мс |
| ударопрочность при синусовом импульсе | |
| • при переменном токе | 9,6 g / 5 мс, 5,8 g / 10 мс |
| • при постоянном токе | 9,6 g / 5 мс, 5,8 g / 10 мс |
| механический срок службы (коммутационных циклов) | |
| • контактора типичный | 10 000 000 |
| • контактора с насаженным блоком вспомогательных электронных выключателей типичный | 5 000 000 |
| • контактора с насаженным блоком вспомогательных выключателей типичный | 10 000 000 |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | Q |
| Директива RoHS (дата) | 10/01/2014 |
| Условия окружающей среды | |

| | |
|--|----------------|
| высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс. | 2 000 m |
| окружающая температура | |
| • при эксплуатации | -25 ... +60 °C |
| • при хранении | -55 ... +80 °C |
| относительная атмосферная влажность мин. | 10 % |
| относительная атмосферная влажность при 55 °C согласно МЭК 60068-2-30 макс. | 95 % |

Цепь главного тока

| | |
|--|--------------------|
| число полюсов для главной цепи | 3 |
| число замыкающих контактов для главных контактов | 3 |
| рабочее напряжение | |
| • при AC-3 расчетное значение макс. | 690 V |
| • при AC-3e расчетное значение макс. | 690 V |
| рабочий ток | |
| • при AC-1 при 400 В при окружающей температуре 40 °C расчетное значение | 70 A |
| • при AC-1 | |
| — до 690 В при окружающей температуре 40 °C расчетное значение | 70 A |
| — до 690 В при окружающей температуре 60 °C расчетное значение | 60 A |
| • при AC-3 | |
| — при 400 В расчетное значение | 51 A |
| — при 500 В расчетное значение | 51 A |
| — при 690 В расчетное значение | 24 A |
| • при AC-3e | |
| — при 400 В расчетное значение | 51 A |
| — при 500 В расчетное значение | 51 A |
| — при 690 В расчетное значение | 24 A |
| • при AC-4 при 400 В расчетное значение | 41 A |
| • при AC-5a до 690 В расчетное значение | 61,6 A |
| • при AC-5b до 400 В расчетное значение | 41,5 A |
| • при AC-6a | |
| — до 230 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение | 43,2 A |
| — до 400 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение | 43,2 A |
| — до 500 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение | 43,2 A |
| — до 690 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение | 24 A |
| • при AC-6a | |
| — до 230 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение | 28,8 A |
| — до 400 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение | 28,8 A |
| — до 500 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение | 28,8 A |
| — до 690 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение | 24 A |
| мин. сечение в главной цепи при макс. расчетном значении AC-1 | 25 mm ² |
| рабочий ток примерно на 200.000 коммутационных циклов при AC-4 | |
| • при 400 В расчетное значение | 24 A |
| • при 690 В расчетное значение | 20 A |
| рабочий ток | |
| • при 1 токопроводящей дорожке при DC-1 | |
| — при 24 В расчетное значение | 55 A |
| — при 60 В расчетное значение | 23 A |
| — при 110 В расчетное значение | 4,5 A |
| — при 220 В расчетное значение | 1 A |
| — при 440 В расчетное значение | 0,4 A |
| — при 600 В расчетное значение | 0,25 A |
| • при 2 токопроводящих дорожках в ряд при | |

| | |
|--|----------|
| DC-1 | |
| — при 24 В расчетное значение | 55 A |
| — при 60 В расчетное значение | 45 A |
| — при 110 В расчетное значение | 45 A |
| — при 220 В расчетное значение | 5 A |
| — при 440 В расчетное значение | 1 A |
| — при 600 В расчетное значение | 0,8 A |
| • при 3 токопроводящих дорожках в ряд при DC-1 | |
| — при 24 В расчетное значение | 55 A |
| — при 60 В расчетное значение | 55 A |
| — при 110 В расчетное значение | 55 A |
| — при 220 В расчетное значение | 45 A |
| — при 440 В расчетное значение | 2,9 A |
| — при 600 В расчетное значение | 1,4 A |
| • при 1 токопроводящей дорожке при DC-3 при DC-5 | |
| — при 24 В расчетное значение | 35 A |
| — при 60 В расчетное значение | 6 A |
| — при 220 В расчетное значение | 1 A |
| — при 440 В расчетное значение | 0,1 A |
| — при 600 В расчетное значение | 0,06 A |
| • при 2 токопроводящих дорожках в ряд при DC-3 при DC-5 | |
| — при 24 В расчетное значение | 55 A |
| — при 60 В расчетное значение | 45 A |
| — при 110 В расчетное значение | 25 A |
| — при 220 В расчетное значение | 5 A |
| — при 440 В расчетное значение | 0,27 A |
| — при 600 В расчетное значение | 0,16 A |
| • при 3 токопроводящих дорожках в ряд при DC-3 при DC-5 | |
| — при 24 В расчетное значение | 55 A |
| — при 60 В расчетное значение | 55 A |
| — при 110 В расчетное значение | 55 A |
| — при 220 В расчетное значение | 25 A |
| — при 440 В расчетное значение | 0,6 A |
| — при 600 В расчетное значение | 0,35 A |
| рабочая мощность | |
| • при AC-2 при 400 В расчетное значение | 22 kW |
| • при AC-3 | |
| — при 230 В расчетное значение | 15 kW |
| — при 400 В расчетное значение | 22 kW |
| — при 500 В расчетное значение | 30 kW |
| — при 690 В расчетное значение | 22 kW |
| • при AC-3e | |
| — при 400 В расчетное значение | 22 kW |
| — при 500 В расчетное значение | 30 kW |
| — при 690 В расчетное значение | 22 kW |
| рабочая мощность примерно на 200.000 коммутационных циклов при AC-4 | |
| • при 400 В расчетное значение | 12,6 kW |
| • при 690 В расчетное значение | 18,2 kW |
| рабочая полная мощность при AC-6a | |
| • до 230 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение | 17,2 kVA |
| • до 400 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение | 29,9 kVA |
| • до 500 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение | 37,4 kVA |
| • до 690 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение | 28,6 kVA |
| рабочая полная мощность при AC-6a | |
| • до 230 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение | 11,4 kVA |
| • до 400 В при пиковом значении тока n=30 | 19,9 kVA |

расчетное значение

- до 500 В при пиковом значении тока $n=30$

расчетное значение

- до 690 В при пиковом значении тока $n=30$

расчетное значение

кратковременно выдерживаемый ток в холодном рабочем состоянии до 40 °C

- длительностью не более 1 с с коммутацией при нулевом токе макс.
- длительностью не более 5 с с коммутацией при нулевом токе макс.
- длительностью не более 10 с с коммутацией при нулевом токе макс.
- длительностью не более 30 с с коммутацией при нулевом токе макс.
- длительностью не более 60 с с коммутацией при нулевом токе макс.

частота включений на холостом ходу

- при переменном токе
- при постоянном токе

частота коммутации

- при AC-1 макс.
- при AC-2 макс.
- при AC-3 макс.
- при AC-3e макс.
- при AC-4 макс.

24,9 kVA

28,6 kVA

937 A; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1

697 A; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1

468 A; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1

282 A; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1

229 A; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1

1 500 1/h

1 500 1/h

1 000 1/h

600 1/h

800 1/h

800 1/h

250 1/h

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения оперативного напряжения питания
оперативное напряжение питания при переменном токе

- при 50 Гц расчетное значение
- при 60 Гц расчетное значение

оперативное напряжение питания при постоянном токе

- расчетное значение

коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение
электромагнитной катушки при постоянном токе

- исходное значение
- конечное значение

коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение
электромагнитной катушки при переменном токе

- при 50 Гц
- при 60 Гц

исполнение ограничителя перенапряжений

пик тока включения

длительность пика тока включения

начальный пусковой ток среднее значение

пиковый начальный пусковой ток

длительность начального пускового тока

ток удержания среднее значение

полная начальная пусковая мощность
электромагнитной катушки при переменном токе

- при 50 Гц
- при 60 Гц

полная мощность удержания электромагнитной катушки при переменном токе

- при 50 Гц
- при 60 Гц

начальная пусковая мощность электромагнитной катушки при постоянном токе

мощность удержания электромагнитной катушки при постоянном токе

задержка замыкания

- при переменном токе
- при постоянном токе

AC/DC

20 ... 33 V

20 ... 33 V

20 ... 33 V

0,8

1,1

0,8 ... 1,1

0,8 ... 1,1

с варистором

3 A

50 μ s

1 A

2,6 A

230 ms

40 mA

40 VA

40 VA

2 VA

2 VA

23 W

1 W

35 ... 110 ms

35 ... 110 ms

| | |
|--|------------------|
| задержка размыкания | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при переменном токе • при постоянном токе | 30 ... 55 ms |
| длительность электрической дуги | 30 ... 55 ms |
| исполнение управления коммутационного привода | 10 ... 20 ms |
| | Стандарт A1 - A2 |

Вспомогательный контур

| | |
|---|--|
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием | 2 |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием | 2 |
| рабочий ток при AC-12 макс. | 10 A |
| рабочий ток при AC-15 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при 230 В расчетное значение • при 400 В расчетное значение • при 500 В расчетное значение • при 690 В расчетное значение | 6 A 3 A 2 A 1 A |
| рабочий ток при DC-12 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при 24 В расчетное значение • при 48 В расчетное значение • при 60 В расчетное значение • при 110 В расчетное значение • при 125 В расчетное значение • при 220 В расчетное значение • при 600 В расчетное значение | 10 A 6 A 6 A 3 A 2 A 1 A 0,15 A |
| рабочий ток при DC-13 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при 24 В расчетное значение • при 48 В расчетное значение • при 60 В расчетное значение • при 110 В расчетное значение • при 125 В расчетное значение • при 220 В расчетное значение • при 600 В расчетное значение | 6 A 2 A 2 A 1 A 0,9 A 0,3 A 0,1 A |
| надежность контакта вспомогательных контактов | одно неправильное включение на 100 млн. (17 В, 1 мА) |

Номинальная нагрузка UL/CSA

| | |
|--|---|
| ток полной нагрузки (FLA) для 3-фазного электродвигателя | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при 480 В расчетное значение • при 600 В расчетное значение | 52 A 52 A |
| отдаваемая механическая мощность \[л. с.] | |
| <ul style="list-style-type: none"> • для 1-фазного двигателя трехфазного тока <ul style="list-style-type: none"> — при 110/120 В расчетное значение — при 230 В расчетное значение • для 3-фазного электродвигателя <ul style="list-style-type: none"> — при 200/208 В расчетное значение — при 220/230 В расчетное значение — при 460/480 В расчетное значение — при 575/600 В расчетное значение | 3 hp 10 hp 15 hp 15 hp 40 hp 50 hp |
| нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL | A600 / Q600 |

защита от коротких замыканий

| | |
|---|--|
| исполнение плавкой вставки предохранителя | |
| <ul style="list-style-type: none"> • для защиты от коротких замыканий главной цепи <ul style="list-style-type: none"> — при типе координации 1 требуется — при типе координации 2 требуется • для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется | gG: 160 A (690 V, 100 kA), aM: 80 A (690 V, 100 kA), BS88: 125 A (415 V, 80 kA) gG: 80A (690V,100kA), aM: 50A (690V,100kA), BS88: 63A (415V,80kA) gG: 10 A (500 V, 1 kA) |

Монтаж/ крепление/ размеры

| | |
|---|--|
| монтажное положение | вращается при вертикальной зоне монтажа на +/-180°, а также откидывается вперед и назад на +/- 22,5° |
| вид креплений | винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 60715 |
| <ul style="list-style-type: none"> • последовательный монтаж | Да |
| высота | 114 mm |

| | |
|---|--------|
| ширина | 55 mm |
| глубина | 174 mm |
| необходимое расстояние | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при последовательном монтаже <ul style="list-style-type: none"> — вперед 10 mm — вверх 10 mm — вниз 10 mm — вбок 0 mm • до заземленных компонентов <ul style="list-style-type: none"> — вперед 10 mm — вверх 10 mm — вбок 6 mm — вниз 10 mm • до компонентов, находящихся под напряжением <ul style="list-style-type: none"> — вперед 10 mm — вверх 10 mm — вниз 10 mm — вбок 6 mm | |

Подсоединения/ клеммы

| | |
|--|--|
| исполнение разъема питания | |
| <ul style="list-style-type: none"> • для главной цепи • для цепи вспомогательного и оперативного тока • на контакторе для вспомогательных контактов • электромагнитной катушки | винтовой зажим винтовой зажим Винтовое присоединение Винтовое присоединение |
| вид подключаемых сечений проводов для главных контактов <ul style="list-style-type: none"> • однопроводной или многопроводной • тонкожильный с заделкой концов кабеля | 2x (1 – 35 мм ²), 1x (1 – 50 мм ²) 2x (1 – 25 мм ²), 1x (1 – 35 мм ²) |
| поперечное сечение подключаемого провода для главных контактов | |
| <ul style="list-style-type: none"> • тонкожильный с заделкой концов кабеля | 1 ... 35 мм ² |
| поперечное сечение подключаемого провода для вспомогательных контактов | |
| <ul style="list-style-type: none"> • однопроводной или многопроводной • тонкожильный с заделкой концов кабеля | 0,5 ... 2,5 мм ² 0,5 ... 2,5 мм ² |
| вид подключаемых сечений проводов | |
| <ul style="list-style-type: none"> • для вспомогательных контактов <ul style="list-style-type: none"> — однопроводной или многопроводной — тонкожильный с заделкой концов кабеля • для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов | 2x (0,5 ... 1,5 мм ²), 2x (0,75 ... 2,5 мм ²) 2x (0,5 ... 1,5 мм ²), 2x (0,75 ... 2,5 мм ²) 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14) |
| номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода | |
| <ul style="list-style-type: none"> • для главных контактов • для вспомогательных контактов | 18 ... 1 20 ... 14 |

Безопасность

| | |
|--|--|
| функция изделия | |
| <ul style="list-style-type: none"> • принудительно коммутируемый размыкающий контакт согласно МЭК 60947-4-1 • принудительная коммутация согласно МЭК 60947-5-1 | Да Нет |
| значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 1 000 000 |
| доля опасных отказов | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920 • при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 40 % 73 % |
| частота отказов \[FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 100 FIT |
| значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508 | 20 a |
| степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529 | IP20 |
| защита от прикосновения с лицевой стороны | с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди |

согласно МЭК 60529

пригодность к использованию

- противоаварийное отключение

Да

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)



| EMC | Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|-----|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|



[Type Examination Certificate](#)



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping



| Marine / Shipping | other | Railway | Dangerous Good |
|-------------------|-------|---------|----------------|
|-------------------|-------|---------|----------------|



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

[Vibration and Shock](#)

[Transport Information](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2036-1NB34-3MA0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2036-1NB34-3MA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2036-1NB34-3MA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2036-1NB34-3MA0&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2036-1NB34-3MA0/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2036-1NB34-3MA0&objecttype=14&gridview=view1>



