



Силовой контактор, AC-3 7 A, 3 кВт/400 В 1 НО, 110 В DC 3-полюсн., типоразмер S00, винтовой зажим

| | |
|---|---------------------------------------|
| торговая марка изделия | SIRIUS |
| наименование изделия | Силовой контактор |
| наименование типа изделия | 3RT2 |
| Общие технические данные | |
| типоразмер контактора | S00 |
| дополнение изделия | Нет |
| <ul style="list-style-type: none"> • функциональный модуль связи • вспомогательный выключатель | Да |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при переменном токе в теплом рабочем состоянии • при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс • без тока нагрузки типичный | 0,6 W 0,2 W 4 W |
| напряжение развязки | |
| <ul style="list-style-type: none"> • главной цепи при степени загрязнения 3 расчетное значение • вспомогательной цепи при степени загрязнения 3 расчетное значение | 690 V 690 V |
| выдерживаемое импульсное напряжение | |
| <ul style="list-style-type: none"> • главной цепи расчетное значение • вспомогательной цепи расчетное значение | 6 kV 6 kV |
| макс. допустимое напряжение для безопасного разъединения между катушкой и главными контактами согласно EN 60947-1 | 400 V |
| ударопрочность при прямоугольном импульсе | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при постоянном токе | 6,7g / 5 ms, 4,2g / 10 ms |
| ударопрочность при синусовом импульсе | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при постоянном токе | 10,5g / 5 ms, 6,6g / 10 ms |
| механический срок службы (коммутационных циклов) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • контактора типичный • контактора с насаженным блоком вспомогательных электронных выключателей типичный • контактора с насаженным блоком вспомогательных выключателей типичный | 30 000 000 5 000 000 10 000 000 |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | Q |
| Директива RoHS (дата) | 10/01/2009 |
| Условия окружающей среды | |
| высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс. | 2 000 m |

| | |
|--|----------------|
| окружающая температура | |
| • при эксплуатации | -25 ... +60 °C |
| • при хранении | -55 ... +80 °C |
| относительная атмосферная влажность мин. | 10 % |
| относительная атмосферная влажность при 55 °C согласно МЭК 60068-2-30 макс. | 95 % |

Цепь главного тока

| | |
|--|---------------------|
| число полюсов для главной цепи | 3 |
| число замыкающих контактов для главных контактов | 3 |
| рабочее напряжение | |
| • при AC-3 расчетное значение макс. | 690 V |
| • при AC-3e расчетное значение макс. | 690 V |
| рабочий ток | |
| • при AC-1 при 400 В при окружающей температуре 40 °C расчетное значение | 18 A |
| • при AC-1 | |
| — до 690 В при окружающей температуре 40 °C расчетное значение | 18 A |
| — до 690 В при окружающей температуре 60 °C расчетное значение | 16 A |
| • при AC-3 | |
| — при 400 В расчетное значение | 7 A |
| — при 500 В расчетное значение | 6 A |
| — при 690 В расчетное значение | 4,9 A |
| • при AC-3e | |
| — при 400 В расчетное значение | 7 A |
| — при 500 В расчетное значение | 6 A |
| — при 690 В расчетное значение | 4,9 A |
| • при AC-4 при 400 В расчетное значение | 6,5 A |
| • при AC-5a до 690 В расчетное значение | 15,8 A |
| • при AC-5b до 400 В расчетное значение | 5,8 A |
| • при AC-6a | |
| — до 230 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение | 4 A |
| — до 400 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение | 4 A |
| — до 500 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение | 3,8 A |
| — до 690 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение | 3,6 A |
| • при AC-6a | |
| — до 230 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение | 2,7 A |
| — до 400 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение | 2,7 A |
| — до 500 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение | 2,5 A |
| — до 690 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение | 2,4 A |
| мин. сечение в главной цепи при макс. расчетном значении AC-1 | 2,5 mm ² |
| рабочий ток примерно на 200.000 коммутационных циклов при AC-4 | |
| • при 400 В расчетное значение | 2,6 A |
| • при 690 В расчетное значение | 1,8 A |
| рабочий ток | |
| • при 1 токопроводящей дорожке при DC-1 | |
| — при 24 В расчетное значение | 15 A |
| — при 60 В расчетное значение | 15 A |
| — при 110 В расчетное значение | 1,5 A |
| — при 220 В расчетное значение | 0,6 A |
| — при 440 В расчетное значение | 0,42 A |
| — при 600 В расчетное значение | 0,42 A |
| • при 2 токопроводящих дорожках в ряд при DC-1 | |
| — при 24 В расчетное значение | 15 A |

| | |
|---|---|
| — при 60 В расчетное значение | 15 A |
| — при 110 В расчетное значение | 8,4 A |
| — при 220 В расчетное значение | 1,2 A |
| — при 440 В расчетное значение | 0,6 A |
| — при 600 В расчетное значение | 0,5 A |
| • при 3 токопроводящих дорожках в ряд при DC-1 | |
| — при 24 В расчетное значение | 15 A |
| — при 60 В расчетное значение | 15 A |
| — при 110 В расчетное значение | 15 A |
| — при 220 В расчетное значение | 15 A |
| — при 440 В расчетное значение | 0,9 A |
| — при 600 В расчетное значение | 0,7 A |
| • при 1 токопроводящей дорожке при DC-3 при DC-5 | |
| — при 24 В расчетное значение | 15 A |
| — при 60 В расчетное значение | 0,35 A |
| • при 2 токопроводящих дорожках в ряд при DC-3 при DC-5 | |
| — при 24 В расчетное значение | 15 A |
| — при 60 В расчетное значение | 3,5 A |
| — при 110 В расчетное значение | 0,25 A |
| • при 3 токопроводящих дорожках в ряд при DC-3 при DC-5 | |
| — при 24 В расчетное значение | 15 A |
| — при 60 В расчетное значение | 15 A |
| — при 110 В расчетное значение | 15 A |
| — при 220 В расчетное значение | 1,2 A |
| — при 440 В расчетное значение | 0,14 A |
| — при 600 В расчетное значение | 0,14 A |
| рабочая мощность | |
| • при AC-3 | |
| — при 230 В расчетное значение | 1,5 kW |
| — при 400 В расчетное значение | 3 kW |
| — при 500 В расчетное значение | 3 kW |
| — при 690 В расчетное значение | 4 kW |
| • при AC-3e | |
| — при 230 В расчетное значение | 1,5 kW |
| — при 400 В расчетное значение | 3 kW |
| — при 500 В расчетное значение | 3 kW |
| — при 690 В расчетное значение | 4 kW |
| рабочая мощность примерно на 200.000 коммутационных циклов при AC-4 | |
| • при 400 В расчетное значение | 1,15 kW |
| • при 690 В расчетное значение | 1,15 kW |
| рабочая полная мощность при AC-6a | |
| • до 230 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение | 1,5 kVA |
| • до 400 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение | 2,7 kVA |
| • до 500 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение | 3,3 kVA |
| • до 690 В при пиковом значении тока n=20 расчетное значение | 4,3 kVA |
| рабочая полная мощность при AC-6a | |
| • до 230 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение | 1 kVA |
| • до 400 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение | 1,8 kVA |
| • до 500 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение | 2,2 kVA |
| • до 690 В при пиковом значении тока n=30 расчетное значение | 2,9 kVA |
| кратковременно выдерживаемый ток в холодном рабочем состоянии до 40 °C | |
| • длительностью не более 1 с с коммутацией при нулевом токе макс. | 120 A; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1 |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • длительностью не более 5 с с коммутацией при нулевом токе макс. • длительностью не более 10 с с коммутацией при нулевом токе макс. • длительностью не более 30 с с коммутацией при нулевом токе макс. • длительностью не более 60 с с коммутацией при нулевом токе макс. | 86 А; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1 67 А; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1 52 А; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1 43 А; Использовать мин. площадь сечения согл. расчетному значению AC-1 |
| частота включений на холостом ходу | 10 000 1/h |
| <ul style="list-style-type: none"> • при постоянном токе | |
| частота коммутации | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при AC-1 макс. • при AC-2 макс. • при AC-3 макс. • при AC-3e макс. • при AC-4 макс. | 1 000 1/h 750 1/h 750 1/h 750 1/h 250 1/h |
| Цепь тока управления/ управление | |
| тип напряжения оперативного напряжения питания | Постоянный ток |
| оперативное напряжение питания при постоянном токе | 110 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • расчетное значение | |
| коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки при постоянном токе | |
| <ul style="list-style-type: none"> • исходное значение • конечное значение | 0,8 1,1 |
| начальная пусковая мощность электромагнитной катушки при постоянном токе | 4 W |
| мощность удержания электромагнитной катушки при постоянном токе | 4 W |
| задержка замыкания | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при постоянном токе | 30 ... 100 ms |
| задержка размыкания | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при постоянном токе | 7 ... 13 ms |
| длительность электрической дуги | 10 ... 15 ms |
| исполнение управления коммутационного привода | Стандарт A1 - A2 |
| Вспомогательный контур | |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием | 1 |
| рабочий ток при AC-12 макс. | 10 A |
| рабочий ток при AC-15 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при 230 В расчетное значение • при 400 В расчетное значение • при 500 В расчетное значение • при 690 В расчетное значение | 10 A 3 A 2 A 1 A |
| рабочий ток при DC-12 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при 24 В расчетное значение • при 48 В расчетное значение • при 60 В расчетное значение • при 110 В расчетное значение • при 125 В расчетное значение • при 220 В расчетное значение • при 600 В расчетное значение | 10 A 6 A 6 A 3 A 2 A 1 A 0,15 A |
| рабочий ток при DC-13 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при 24 В расчетное значение • при 48 В расчетное значение • при 60 В расчетное значение • при 110 В расчетное значение • при 125 В расчетное значение • при 220 В расчетное значение • при 600 В расчетное значение | 10 A 2 A 2 A 1 A 0,9 A 0,3 A 0,1 A |
| надежность контакта вспомогательных контактов | одно неправильное включение на 100 млн. (17 В, 1 mA) |
| Номинальная нагрузка UL/CSA | |
| ток полной нагрузки (FLA) для 3-фазного электродвигателя | |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • при 480 В расчетное значение • при 600 В расчетное значение | 4,8 A 6,1 A |
| отдаваемая механическая мощность \[л. с.] <ul style="list-style-type: none"> • для 1-фазного двигателя трехфазного тока <ul style="list-style-type: none"> — при 110/120 В расчетное значение — при 230 В расчетное значение • для 3-фазного электродвигателя <ul style="list-style-type: none"> — при 200/208 В расчетное значение — при 220/230 В расчетное значение — при 460/480 В расчетное значение — при 575/600 В расчетное значение | 0,25 hp 0,75 hp 1,5 hp 2 hp 3 hp 5 hp |
| нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL | A600 / Q600 |
| защита от коротких замыканий | |
| исполнение плавкой вставки предохранителя <ul style="list-style-type: none"> • для защиты от коротких замыканий главной цепи <ul style="list-style-type: none"> — при типе координации 1 требуется — при типе координации 2 требуется • для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется | gG: 35A (690V,100kA), aM: 20A (690V,100kA), BS88: 35A (415V,80kA) gG: 20A (690V,100kA), aM: 16A (690V, 100kA), BS88: 20A (415V, 80kA) gG: 10 A (500 V, 1 kA) |
| Монтаж/ крепление/ размеры | |
| монтажное положение | вращается при вертикальной зоне монтажа на +/-180°, а также откидывается вперед и назад на +/- 22,5° |
| вид креплений | винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 60715 |
| <ul style="list-style-type: none"> • последовательный монтаж | Да |
| высота | 58 mm |
| ширина | 45 mm |
| глубина | 73 mm |
| необходимое расстояние <ul style="list-style-type: none"> • при последовательном монтаже <ul style="list-style-type: none"> — вперед — вверх — вниз — вбок • до заземленных компонентов <ul style="list-style-type: none"> — вперед — вверх — вбок — вниз • до компонентов, находящихся под напряжением <ul style="list-style-type: none"> — вперед — вверх — вниз — вбок | 10 mm 10 mm 10 mm 0 mm 10 mm 10 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 6 mm |
| Подсоединения/ клеммы | |
| исполнение разъема питания <ul style="list-style-type: none"> • для главной цепи • для цепи вспомогательного и оперативного тока • на контакторе для вспомогательных контактов • электромагнитной катушки | винтовой зажим винтовой зажим Винтовое присоединение Винтовое присоединение |
| вид подключаемых сечений проводов для главных контактов <ul style="list-style-type: none"> • однопроводной • однопроводной или многопроводной • тонкожильный с заделкой концов кабеля | 2x (0,5 ... 1,5 мм ²), 2x (0,75 ... 2,5 мм ²), 2x 4 мм ² 2x (0,5 ... 1,5 мм ²), 2x (0,75 ... 2,5 мм ²), 2x 4 мм ² 2x (0,5 ... 1,5 мм ²), 2x (0,75 ... 2,5 мм ²) |
| поперечное сечение подключаемого провода для главных контактов <ul style="list-style-type: none"> • однопроводной • многопроводной • тонкожильный с заделкой концов кабеля | 0,5 ... 4 мм ² 0,5 ... 4 мм ² 0,5 ... 2,5 мм ² |
| поперечное сечение подключаемого провода для вспомогательных контактов <ul style="list-style-type: none"> • однопроводной или многопроводной | 0,5 ... 4 мм ² |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> тонкожильный с заделкой концов кабеля | 0,5 ... 2,5 мм ² |
| вид подключаемых сечений проводов <ul style="list-style-type: none"> для вспомогательных контактов <ul style="list-style-type: none"> — однопроводной или многопроводной — тонкожильный с заделкой концов кабеля для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов | 2x (0,5 ... 1,5 мм ²), 2x (0,75 ... 2,5 мм ²), 2x 4 мм ² 2x (0,5 ... 1,5 мм ²), 2x (0,75 ... 2,5 мм ²) 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 |
| номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода <ul style="list-style-type: none"> для главных контактов для вспомогательных контактов | 20 ... 12 20 ... 12 |

Безопасность

| | |
|---|--|
| функция изделия <ul style="list-style-type: none"> принудительно коммутируемый размыкающий контакт согласно МЭК 60947-4-1 | Да; с 3RH29 |
| значение В10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 1 000 000 |
| доля опасных отказов <ul style="list-style-type: none"> при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 40 % 73 % |
| частота отказов [FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920 | 100 FIT |
| значение Т1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508 | 20 а |
| степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529 | IP20 |
| защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529 | с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди |
| пригодность к использованию <ul style="list-style-type: none"> противоаварийное отключение | Да |

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)



| | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| EMC | Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|



[Type Examination Certificate](#)



EG-Konf.



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping



| | | | |
|-------------------|-------|---------|----------------|
| Marine / Shipping | other | Railway | Dangerous Good |
|-------------------|-------|---------|----------------|



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

[Transport Information](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2015-1BF41>

Онлайн-генератор Сак

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2015-1BF41>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2015-1BF41>

Банк изображений (фотографии продуктов, двумерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2015-1BF41&lang=en



Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2015-1BF41/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2015-1BF41&objecttype=14&gridview=view1>





последнее изменение:

10.02.2023