



вакуумный контактор 3TM трехполюсный расчетное напряжение (Ur)  
7,2 кВ (BIL 60 кВ / PFVV 20 кВ) расчетный рабочий ток (Ir) 450 А  
расчетный ток отключения при КЗ (Isc), 1 с (без предохранителей) 5 кА

исполнение изделия  
напряжение / расчетное значение  
ток включения при коротком замыкании / без  
предохранителя / расчетное значение  
ток отключения при коротком замыкании (Isc) /  
расчетное значение  
ток отключения при коротком замыкании / с  
предохранителем / расчетное значение  
кратковременный ток / расчетное значение  
выдерживаемый импульсный ток / при 50 Гц /  
расчетное значение  
выдерживаемый импульсный ток / при 60 Гц /  
расчетное значение  
ток включения и частота для параллельных  
конденсаторных батарей / при 4 кГц / расчетное  
значение  
ток отключения конденсатора / расчетное значение  
исполнение контроллера / генераторного агрегата  
время задержки включения  
частота коммутации / контактора / без блокировки  
расцепления  
частота коммутации / при AC-3 / макс.  
высота  
глубина

вакуумный контактор, трехполюсный  
7,2 kV  
5 kA  
  
5 kA  
50 kA  
8 kA  
20 kA  
20,8 kA  
10 kA  
  
315 A  
контроллерный вариант  
50 ms  
1 200 1/h  
60 1/h  
310 mm  
280 mm

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TM3231-.....-.....>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3TM3231-.....-.....>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3TM3231-.....-.....](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3TM3231-.....-.....)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



