

Данные для заказа

6FX2001-5HE13



Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

Параметры электроподключения		Механические данные	
Рабочее напряжение Up	пост. ток 5 В ± 5 %	Исполнение вала	полный период
Потребление тока, макс.	160 мА	Диаметр вала	6 мм
Интерфейс	EnDat	Длина вала	10 мм
Тактовый вход	Дифференц. магистральный приемник по стандарту EIA RS 485	Угловое ускорение, макс.	100000 рад/с ²
Вывод данных	Дифференц. магистр. усилитель согласно стандарту EIA RS 485	Момент инерции ротора	0,00000145 кгм ²
Тип подключения	Фланцевая розетка, осевая	Вибрация (55...2000 Гц), макс.	300 м/с ²
Разрешение	13 bit, (8192 шагов)	Момент сил трения (при 20°C)	<= 0,01 Нм
Телеграмма	13 bit, Согласно спецификациям EnDat	Нач. пуск. момент (при 20°C)	<= 0,01 Нм
Инкрементный ряд	512 S/R, 1 Vpp	Масса нетто	0,3 кг
Стойкость при коротк. замык.	Да	Частота вращения, макс.	
Скорость передачи	100 кГц ... 2 MHz	При точности ± 1 бит	5000 об/мин
Длина провода к последующему электронному оборудованию, макс.		При точности ± 100 бит	10000 об/мин
До 300 кГц	150,0 м	Макс. допуст. частота вращения (мех.)	12000 об/мин
До 1 МГц	50,0 м	Допустимая нагрузка на вал	
Вид кода		n <= 6000 об/мин	
Сканирование	грэй	- Осевая	40 N
Передача	двоичный	- Радиальный на конце вала	60 N
Возможность параметрирования		n > 6000 об/мин	
Точность	± 60 " (инкрементный ряд)	- Осевая	10 N
Температура окружающей среды		- Радиальный на конце вала	20 N
В рабочем режиме	-40 ... 100 °C	Ударная нагрузка, макс.	
		2 ms	2000 м/с ²
		6 ms	1000 м/с ²
Стандарты/нормы		Степень защиты	
Соответствие стандартам	CE, cULus	Без входа вала	IP67
Электромагнитная совместимость, класс фильтра	Испытаны по DIN EN 50081 и EN 50082	Со входом вала	IP64