

Лист тех. данных

6GK6015-0AL20-0CQ0

**** Replacement part **** RUGGEDCOM RX1500PN LM 6FX52 LINE
MODULE 6 X 100LX SFP SINGLEMODUS, 1300 NM, LC, 20 KM

пригодность к применению

RX1500, RX1501, RX1510, RX1511, RX1512

интерфейсы

число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.	6
число электрических соединений <ul style="list-style-type: none"> • для SFP / втычной 	6
число оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.	6

окружающие условия

окружающая температура <ul style="list-style-type: none"> • при эксплуатации • при хранении • при транспортировке • примечание 	-40 ... +85 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C В течение 16 часов допускается максимальная рабочая температура +85 °C
относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.	95 %
степень защиты IP	IP40

конструкция, размеры и масса

конструкция	Модуль для подключения каналов передачи данных
ширина	20 mm
высота	115 mm
глубина	180 mm
масса нетто	0,35 kg
характеристика изделия / конформное покрытие	Нет
вид креплений	С винтовым соединением
• установка в слот сетевого интерфейсного модуля	Да

нормы, спецификации, допуски

стандарт <ul style="list-style-type: none"> • для ЭМС • для безопасности / от CSA и UL • для взрывобезопасной зоны / от CSA и UL • для излучения помех • для помехоустойчивости 	FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A) UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-7 Hazardous Locations: Class 1 Division 2 EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-2 EN 61000-6-2, EN 61000-6-10
сертификат соответствия <ul style="list-style-type: none"> • маркировка CE • допуск C-Tick • допуск KC • допуск E1 • применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50155 • применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50124-1 • МЭК 61850-3 	Да Нет Нет Нет Да Да Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: Industry Mall/RUGGEDCOM Selektor
 - на веб-сайт: Siemens RUGGEDCOM
 - на веб-сайт: промышленная связь
 - на веб-сайт: Industry Mall
 - на веб-сайт: Information and Download Center
 - к веб-сайту: помочь при выборе проводов и штекеров
- <http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com>
<http://siemens.com/ruggedcom>
<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://www.siemens.com/snst>

- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания CAx
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

21.12.2022 