



Рисунок аналогичен

Трансформатор SITAS; фазы: 1; PN/PN(S6)(кВА):
0,25/0,85; UPRI(B): 550–525–500–480–460–
440–415–400–380–230–208; USEC(B): 2 x 115; ISEC(A):
1,087–2,174; F(Гц): 50–60; группа перекл./экран.
эфф...II0/0; ТА/кл. изол.: 40/B; IP00; подключение:
винтовое/с плоским вставным штекером; монтаж: винты/
DIN-рейка; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >Признано UL/CSA<
>Регулировочный трансформатор< >Развязывающий
трансформатор<

Общие технические данные		
наименование изделия		трансформатор SITAS
торговая марка изделия		SIDAC
рабочая полная мощность расчетное значение	VA	250
КПД		0,89
тип соединения трансформатора		IIIi0
сертификат соответствия		CE / cRUus
функция изделия		
• контроль температуры		Нет
• контроль изоляции		Нет
• защита от коротких замыканий и перегрузки		Нет
число экранирующих обмоток		0
кратковременная полная мощность	VA	850
относительное напряжение короткого замыкания	%	5,4
Входы		
число фаз входов		1
входное напряжение		
• _1 расчетное значение	V	550
• _2 расчетное значение	V	525
• _3 расчетное значение	V	500
• _4 расчетное значение	V	480
• _5 расчетное значение	V	460
• _6 расчетное значение	V	440
• _7 расчетное значение	V	415
• _8 расчетное значение	V	400
• _9 расчетное значение	V	380
• _10 расчетное значение	V	230
• _11 расчетное значение	V	208
электрическая входная частота		
• мин.	Hz	50
• макс.	Hz	60
Выходы		
число фаз выходов		1
выходное напряжение		
• _1 расчетное значение	V	230
• _2 расчетное значение	V	115
электрическая выходная частота		
• макс.	Hz	60
• мин.	Hz	50
Условия окружающей среды		

тепловой класс согласно МЭК 60085 окружающая температура расчетное значение степень защиты IP		°C	B 40 IP00
Данные по механике			
исполнение разъема питания • на выходе для главной цепи • на входе для главной цепи вид креплений конструкция железного сердечника ширина высота глубина		m m m	винтовой / плоский штекерный зажим винтовой / плоский штекерный зажим болты / монтажная шина EI 96/58 0,098 0,106 0,118
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4AM4042-8DD40-0FA0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM4042-8DD40-0FA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AM4042-8DD40-0FA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM4042-8DD40-0FA0&lang=en

последнее изменение:

12.02.2021