



реле напряжения 230/400 В 0,85 АС 1 перекидной контакт с задержкой срабатывания 0,5 с задержка обратного переключения 60 с

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Реле напряжения
Общие технические данные	
регулируемое время задержки замыкания исходное значение	0,5 s
измеряемое напряжение при переменном токе исходное значение	195,5 V
напряжение	
тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие	Переменный ток
тип напряжения для контроля	Переменный ток
регулируемый диапазон напряжения конечное значение	195,5 V
измеряемое напряжение при переменном токе конечное значение	264,5 V
текущий контроль	
оперативное напряжение питания	
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение мин.	195,5 V
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс.	264,5 V
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение мин.	195,5 V
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение макс.	264,5 V
Вспомогательный контур	
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	1
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
Настраиваемые параметры	
регулируемое время задержки замыкания конечное значение	0,5 s
регулируемая время задержки отпускания	
• исходное значение	60 s
• конечное значение	60 s
функция продукта	
функция изделия	
• определение диапазона напряжения, 1 фаза	Нет
• определение диапазона напряжения, 3 фаза	Нет

- определение диапазона напряжения постоянного тока
- обнаружение макс. напряжения, 1 фаза
- обнаружение макс. напряжения, 3 фазы
- обнаружение макс. напряжения постоянного тока
- обнаружение мин. напряжения, 1 фаза
- обнаружение мин. напряжения, 3 фазы
- обнаружение мин. напряжения постоянного тока

Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Нет

СВЯЗИ

- исполнение разъема питания
- втычной цоколь

винтовой зажим
Нет

Механическая конструкция

высота
ширина
глубина

90 mm
18 mm
64 mm

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT3414>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT3414>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3414

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



