



Рисунок аналогичен

Трансформатор SITAS; фазы: 1; PN/PN(S6)(кВА): 2,5/15,6;
UPRI(B): 415–400–385–245–230– 215; USEC(B): 2 x 115;
ISEC(A): 10,9–21,8; F(Гц): 50–60; группа перекл./экран.
эфф.:II0/1; ТА/кл. изол.: 40/B; IP00; подключение:
пружинные клеммы; монтаж: винты; EN 61558-2-1, -2,2, -
2-4 >Признано UL/CSA< >Регулировочный
трансформатор< >Развязывающий трансформатор<

Общие технические данные

наименование изделия	VA	трансформатор SITAS
торговая марка изделия		SIDAC
рабочая полная мощность расчетное значение		2 500
КПД		0,96
тип соединения трансформатора		II0
сертификат соответствия	VA	CE / cRUus
функция изделия		
• контроль температуры		Нет
• контроль изоляции		Нет
• защита от коротких замыканий и перегрузки		Нет
число экранирующих обмоток		1
кратковременная полная мощность		15 600

Входы

число фаз входов	Hz	1
электрическая входная частота		
• мин.		50
• макс.	Hz	60

Выходы

число фаз выходов	V	1
выходное напряжение		
• _1 расчетное значение		230
• _2 расчетное значение	V	115
электрическая выходная частота	Hz	
• макс.		60
• мин.		50

Условия окружающей среды

тепловой класс согласно МЭК 60085	°C	B
окружающая температура расчетное значение		40
степень защиты IP		IP00

Данные по механике

исполнение разъема питания	m	пружинные зажимы Cage Clamp
• на выходе для главной цепи		пружинные зажимы Cage Clamp
• на входе для главной цепи		болты
вид креплений	m	EI 192/110
конструкция железного сердечника		
ширина		0,194
высота	m	0,18
глубина	m	0,178

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4AM6542-8JD40-1FA1>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM6542-8JD40-1FA1>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AM6542-8JD40-1FA1>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM6542-8JD40-1FA1&lang=en

последнее изменение:

12.02.2021