



SENTRON, цилиндрическая вставка предохранителя, 14x51 мм, 2 А, aM, Un AC: 690 В

| версия                                                                                                           |  |                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-------------------|
| торговая марка изделия                                                                                           |  | SENTRON                                  |                   |
| наименование изделия                                                                                             |  | Цилиндрическая предохранительная вставка |                   |
| Общие технические данные                                                                                         |  |                                          |                   |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                                                                    |  | aM                                       |                   |
| размер плавкой вставки предохранителя                                                                            |  | 14x51 мм                                 |                   |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                               |  | Переменный ток                           |                   |
| напряжение питания при постоянном токе                                                                           |  | 250 V                                    |                   |
| рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение                                                        |  | 690 V                                    |                   |
| рассеивание                                                                                                      |  |                                          |                   |
| мощность потерь \[Вт]                                                                                            |  | 1,2 W                                    |                   |
| мощность потерь \[Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс |  | 1,2 W                                    |                   |
| Главная цепь                                                                                                     |  |                                          |                   |
| рабочий ток ном. значение                                                                                        |  | 2 A                                      |                   |
| Подробнее                                                                                                        |  |                                          |                   |
| компонент изделия боек-индикатор                                                                                 |  | Нет                                      |                   |
| Механическая конструкция                                                                                         |  |                                          |                   |
| монтажное положение                                                                                              |  | Произвольно, предпочтительно вертикально |                   |
| масса нетто                                                                                                      |  | 20 g                                     |                   |
| General Product Approval                                                                                         |  | Declaration of Conformity                | Test Certificates |
|                                                                                                                  |  | other                                    |                   |

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW8102-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW8102-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW8102-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW8102-1)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



